

Bosch NDM-7702-AL

Artikelnummer: 231838
EAN: 4060039119612



Netzwerk Multisensor Kamera, 12 Megapixel, 30fps,
3,7-7,7mm IVA, Infrarot, Audio, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Multisensor-Kamera für den Außenbereich
Auflösung bis 12 Megapixel (4x 3 Megapixel)
Bis zu 2048x1536 Pixel (4:3)@30fps
Bis zu 1920x1080 Pixel (16:9)@30fps
Infrarot-Bleuchtung bis 30m
Eine IP-Adresse für alle vier Imager

Intelligent Video Analytics (IVA)

Camera Trainer

Objektklassifizierung Peron, PKW, LKW, Fahrrad

Wide Dynamic Range 120dB

Temperaturbereich -50C bis +55C

Stromversorgung: 24VAC oder PoE

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multisensor Kamera
Montageart	Deckenmontage

Bosch NDM-7702-AL

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,091 Lux bei F1,9
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4x 2048x1536
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	85,1 - 38,7°
Brennweite	3,7 - 7,7 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039119612
Hersteller-Nummer	F.01U.389.264
Serie	Bosch Flexidome Multi 7000i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230798	Bosch NDA-7050-PIPW	Adapter für Hängemontage für Bosch Flexidome Multi IR, 275mm

Bosch NDM-7702-AL

Fortsetzung Zubehör

234182	Bosch NDA-7051-CA	Kabelkanaladapter, M25, für Bosch NDM-770x, 4 Stück
218535	Bosch NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218640	Bosch NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	Bosch NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	Bosch NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	Bosch NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	Bosch NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	Bosch NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	Bosch NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	Bosch NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	Bosch NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	Bosch NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	Bosch NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215906	Bosch SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	Bosch SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
140387	Bosch VG4-SFPSCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes
209165	ComNet SFP-2	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform
209166	ComNet SFP-3	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Bosch NDM-7702-AL

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

