# IQSIGHT NDE-8703-RX

Artikelnummer: 242563




Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 4MP@60fps, 4,4-10mm. 1/1,8", PoE, IK11, IP66/67, PTRZ

## Hauptmerkmale

- Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
- IVA Pro Buildings + IVA Pro Perimeter inklusive
- IVA Pro Privacy + Camera Trainer inklusive
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- Motorisiertes Varifokal-Objektiv 4,4-10mm
- Überwachungsbereich 48-110°
- X-Serie

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# IQSIGHT NDE-8703-RX

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | 12-26 VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | HDR X 141dB |
| Zertifizierungen | IK11 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0090 Lux bei F1,3 |
| System | True Day&Night |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | optional |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 110° - 48° |
| Brennweite | 4,4 - 10 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | F.01U.411.091 |
| Serie | FLEXIDOME 8100i |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 239888 | IQSIGHT MVC-IAA-GUN | Erweiterungslizenz für Bosch Kameras mit CPP14, Schussdetektor |
| 242597 | IQSIGHT MVC-IVA-APC | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# IQSIGHT NDE-8703-RX

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 242595 | IQSIGHT MVC-IVA-DGS | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Gefahrenguttafeln Bosch IVA Pro |
| 242590 | IQSIGHT MVC-IVA-LPR | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichenerkennung Bosch IVA Pro |
| 242593 | IQSIGHT MVC-IVA-LPRX | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichen + Marke/ Model Erkennung, Bosch IVA Pro |
| 242591 | IQSIGHT MVC-IVA-MMR | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Fahrzeugmarke/modell Erkennung, Bosch IVA Pro |
| 242586 | IQSIGHT MVC-IVA-PPE | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro |
| 236865 | IQSIGHT MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| 242600 | IQSIGHT MVC-IVA-VGD | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Schusswaffenerkennung Bosch IVA Pro |
| 239881 | IQSIGHT NBA-7070-PA0 | Anschlussbox für Bullet 148mm ohne Netzteil, IP66 |
| 239882 | IQSIGHT NBA-7070-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Bullet 148mm IP66 |
| 221594 | IQSIGHT NDA-8000-CBL | Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i, |
| 243146 | IQSIGHT NDA-8000-CND | Kabelkanaladapter, M25, für Bsch Flexidome 8100i 4 Stück |
| 243148 | IQSIGHT NDA-8000-HCBL | Kuppel, klar, hydrophob, für Bosch Flexidome 8100i |
| 221599 | IQSIGHT NDA-8000-PC | Abdeckung, lackierbar für Bosch Flexidome NDE-8000i, 4 Stück |
| 221600 | IQSIGHT NDA-8000-PIP | Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome |
| 221601 | IQSIGHT NDA-8000-PIPW | Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome |
| 221603 | IQSIGHT NDA-8000-SP | Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| 221604 | IQSIGHT NDA-8000-TBL | Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| 221605 | IQSIGHT NDA-8000-WP | Wetterschutzgehäuse Mast- und Wandmontage, für Bosch Flexidome NDE-8000i / 8100i |
| 243129 | IQSIGHT NDA-8002-IC | Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 8000i / 8100i |
| 243128 | IQSIGHT NDA-8002-PLEN | Montagesatz, für Lüftungskanäle für FLEXIDOME 8000i / 8100i |
| 218535 | IQSIGHT NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| 237999 | IQSIGHT NDA-U-DWMT | Wandhalterung, doppelt |
| 218640 | IQSIGHT NDA-U-PA0 | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66 |
| 218585 | IQSIGHT NDA-U-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66 |
| 218642 | IQSIGHT NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| 218537 | IQSIGHT NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# IQSIGHT NDE-8703-RX

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 218110 | IQSIGHT NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| 218111 | IQSIGHT NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| 232717 | IQSIGHT NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| 218538 | IQSIGHT NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| 219382 | IQSIGHT NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| 218794 | IQSIGHT NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| 218109 | IQSIGHT NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| 213917 | IQSIGHT SFP-2 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC |
| 215906 | IQSIGHT SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| 215907 | IQSIGHT SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| 213918 | IQSIGHT SFP-3 | SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC |
| 140387 | IQSIGHT VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten