2N

Artikelnummer: 215260 EAN: 8595159503820



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP, IK08, IP54, PoE

Abb. mit optionalem Zubehör

Hauptmerkmale

SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon	Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld	Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar	Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
IP Kamera, Tag/Nacht, 120° Hview, Infrarotbeleuchtung	Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
Statusanzeige über Piktogramme	Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
Busconnector und Steckplätze für Erweiterungsmodule	Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Anzeigedisplay	optional
Audiokompression	G.711, G.729
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Gehäusematerial	Metall
Kamera	HD Netzwerkkamera, _headline
Kameratyp	Türsprechanlage
Lautsprecher	2,0W max.

Fortsetzung Spezifikationen

Mikrofon	Integriert
Montageart	Aufputz, Unterputz
Numerische Tastatur	optional
ONVIF	ja
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Ruftasten	1, beleuchtet, manuell beschriftbar
Schaltausgänge	1x 12V/400mA, 1x Relais
Schutzart	IP54
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Zertifizierungen	IK08
Chipgröße	1/3"
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1280x960
Funktionen	
Interner-Speicher	nein
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	120°
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159503820
Hersteller-Nummer	9155101C
Serie	2N IP Verso

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
226354	2N 2N/AXIS A9188 Network I/O	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Einund Ausgänge, 8 Relais, PoE+
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
230808	2N Access Commander Advanced	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander Pro	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander Unlimited	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander Upgr. Pro.	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz

Fortsetzung Zubehör

230812	2N Access Commander Upgr. Unl.	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
215429	2N EMarine RFID Card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID Key Fob 125kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
217869	2N Extern Fingerprint Rdr USB	Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface
217870	2N External Bluetooth Rdr USB	Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface
242543	2N External IP Relay - 2 outputs, 2 input, HT	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE
215407	2N External IP Relay 10UT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
233119	2N Induction Loop General Purp	Induktionsschleife, Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, allgemeine Ausführung
215425	2N Induction Loop Power Supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
219328	2N IP Force Gooseneck Double	Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety
216943	2N IP Force Gooseneck Stand	Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
229999	2N IP Handset Black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset White	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215423	2N IP Induction Loop	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
244622	2N IP Intercom MS Teams license	nur für 2N IP Intercoms und SIP-Audiogeräte erforderlich
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215283	2N IP Verso Backplate 1M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul
215284	2N IP Verso Backplate 2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei 2N IP Verso Module
215286	2N IP Verso Backplate 2x2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 2N IP Verso Module
215288	2N IP Verso Backplate 2x3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 2N IP Verso Module

Fortsetzung Zubehör

215285	2N IP Verso Backplate 3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei 2N IP Verso Module
215287	2N IP Verso Backplate 3x2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 2N IP Verso Module
215289	2N IP Verso Backplate 3x3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 2N IP Verso Module
215393	2N IP Verso Blind button	Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für 2N IP Verso
219327	2N IP Verso Blind button black	Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso, schwarz
215391	2N IP Verso Blind panel	Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit
215262	2N IP Verso Display Touch Modu	Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
217859	2N IP Verso Fingerprint Reader	Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215277	2N IP Verso Flush Frame 1M	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217740	2N IP Verso Flush Frame 1M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz
215279	2N IP Verso Flush Frame 2M	Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
217741	2N IP Verso Flush Frame 2M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215281	2N IP Verso Flush Frame 3M	Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
217742	2N IP Verso Flush Frame 3M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215278	2N IP Verso Flush Mount Box 1M	Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215280	2N IP Verso Flush Mount Box 2M	Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
215282	2N IP Verso Flush Mount Box 3M	Unterputzkasten, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
215274	2N IP Verso Frame 1M	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217737	2N IP Verso Frame 1M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215275	2N IP Verso Frame 2M	Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
217738	2N IP Verso Frame 2M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz

Fortsetzung Zubehör

215410	2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
215409	2N RFID Rdr 125kHz Extern USB	RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface
233117	2N PoE+ Injector Tenda PoE30G-AT	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
238012	2N Plugin for CCure	pro System
230317	2N NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück
230316	2N NVT Phybridge PL-08 Switch	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter
233106	2N My2N Device Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
233107	2N My2N Apartment Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich
215419	2N Mifare RFID Key Fob 13MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
215418	2N Mifare RFID Card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
238399	2N Mifare Desfire EV3 RFID Fob	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible
238398	2N Mifare Desfire EV3 RFID Card	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215389	2N IP Verso Wiegand module	Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
218584	2N IP Verso Touch keypad	Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215390	2N IP Verso Tamper Switch	Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
224196	2N IP Verso Secure Door Set	I/O Modul, Sabotagekontakt, Security Relais, für IP Verso Türsprechstelle
215263	2N IP Verso Nameplate Module	5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215264	2N IP Verso Keypad Module	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215265	2N IP Verso Infopanel Module	Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit
215273	2N IP Verso I/O Module	Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
243750	2N IP Verso Gooseneck Mounting hood	Installationsadapter für Goodsneck Stand 9151005 oder 9151007
217739	2N IP Verso Frame 3M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215276	2N IP Verso Frame 3M	Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten

Fortsetzung Zubehör

215426	2N RFID Reader Extern Emarine	RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force
215427	2N RFID Reader Extern Mifare	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force
219330	2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern	Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,
217867	2N SIP Microphone	Netzwerk Mikrofon Konsole, für Livedurchsagen, Abspielen von Clips, SIP, 2x 1W Lautsprecher
215352	2N SIP Speaker Horn	Netzwerk Horn Lautsprecher, aktiv, max 7W, Mono, SIP, grau, IP67, 24VDC, PoE
215351	2N SIP Speaker Wall Mounted Wh	Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, weiß, 12VDC, PoE
226658	2N Wedge Backplate IP Verso	Montageadapter, für geneigte Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N Verso

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

