Artikelnummer: 230796 EAN: 4060039112149





Netzwerk Fix Dome, 360° Fisheye, 12MP, 1/2,3", IVA, Audio, IR, HDMI, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Panomara-Kamera für den Außenbereich	Audio-I/O und Mikrofon
360° Fisheye-Objektiv	True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
HD-Auflösung bis 12 Megapixel bis 30fps	Bewegungs- und Sabotageerkennung
Kamera- oder clientseitige Entzerrung zur einfachen Integratiōemperaturbereich -40C bis +55C	
Intelligent Video Analytics (IVA)	Stromversorgung: 12VDC, 24VAC, PoE

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	NEMA 4X,IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,3"
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F2,0
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3000x3000
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	360°
Brennweite	1,26 mm
Objektiv Typ	Fisheye
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039112149
Hersteller-Nummer	F.01U.385.631
Serie	Bosch Flexidome Panoramic 5100i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234180	NDA-5080-PC	Abdeckung, lackierbar für Bosch NDS-550x-F360LE, 4 Stück
234179	NDA-5080-PIPW	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch NDS-570x

Fortsetzung Zubehör

232592	NDA-5080-TM	Neigehalterung 20°, 148mm, für Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR)
221600	NDA-8000-PIP	Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome
221601	NDA-8000-PIPW	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome
234181	NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
140387	VG4-SFPSCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220224	Varkonfiguration ID Kamara	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

