

NDM-7703-A

Artikelnummer: 231836
EAN: 4060039119605



Netzwerk Multisensor Kamera, Tag/Nacht, 20
Megapixel@30fps, 3,7-7,7mm, IVA, Audio, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Multisensor-Kamera für den Außenbereich
Auflösung bis 20 Megapixel (4x 5 Megapixel)
Intelligent Video Analytics (IVA)

Wide Dynamic Range 120dB
Temperaturbereich -50C bis +55C
Stromversorgung: 24VAC oder PoE

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039119605
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarめingänge	1
Auflösungsstandard	20 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	nein
Bildauflösung max.	4x 2592x1944
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	85,6 - 39°

NDM-7703-A

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	3,7 - 7,7 mm
Chipgröße	1/2,7"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Kameratyp	Multisensor Kamera
Lichtempfindlichkeit	0,091 Lux bei F1,9
Montageart	Deckenmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	F.01U.389.263
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Serie	Bosch Flexidome Multi 7000i
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +55°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10,NEMA 4X

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234182	NDA-7051-CA	Kabelkanaladapter, M25, für Bosch NDM-770x, 4 Stück
232475	NDA-7051-PIPW	Adapter für Hängemontage für Bosch Flexidome Multi IR, 220mm
218640	NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

NDM-7703-A

Fortsetzung Zubehör

218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
209165	SFP-2	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
209166	SFP-3	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform
140387	VG4-SFP SCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

