

Bosch NDS-5703-F360LE

Artikelnummer: 232472

EAN: 4060039112132



Netzwerk Fix Dome, 360° Fisheye 6MP, 1/1,8", IVA, Audio, IR, HDMI, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Panomara-Kamera für den Außenbereich

360° Fisheye-Objektiv

HD-Auflösung bis 6 Megapixel bis 30fps

Kamera- oder clientseitige Entzerrung zur einfachen Integration

Intelligent Video Analytics (IVA)

Audio-I/O und Mikrofon

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Bewegungs- und Sabotageerkennung

Temperaturbereich -40C bis +55C

Stromversorgung: 12VDC, 24VAC, PoE

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|--|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

Bosch NDS-5703-F360LE

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---------------------------------|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | NEMA 4X,IK10 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,099 Lux bei F2,0 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3000x3000 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarমেingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Videoausgänge | HDMI |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 360° |
| Brennweite | 1,155 mm |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4060039112132 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.385.630 |
| Serie | Bosch Flexidome Panoramic 5100i |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

Bosch NDS-5703-F360LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------|--|
| 234180 | Bosch NDA-5080-PC | Abdeckung, lackierbar für Bosch NDS-550x-F360LE, 4 Stück |
| 234179 | Bosch NDA-5080-PIPW | Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch NDS-570x |
| 232592 | Bosch NDA-5080-TM | Neigehalterung 20°, 148mm, für Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR) |
| 221600 | Bosch NDA-8000-PIP | Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome |
| 221601 | Bosch NDA-8000-PIPW | Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome |
| 234181 | Bosch NDA-U-CBB | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor |
| 218535 | Bosch NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| 218642 | Bosch NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| 218537 | Bosch NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| 218110 | Bosch NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| 218111 | Bosch NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| 218538 | Bosch NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| 218794 | Bosch NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| 218109 | Bosch NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| 215589 | Bosch NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 215590 | Bosch NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 213917 | Bosch SFP-2 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC |
| 215906 | Bosch SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| 215907 | Bosch SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| 213918 | Bosch SFP-3 | SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC |
| 140387 | Bosch VG4-SFP SCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------------|--|
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Bosch NDS-5703-F360LE

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

