Artikelnummer: 234159 EAN: 4060039141132





Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 3-9mm, IVA IK10, Innen, PoE, PTRZ

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz	Wide Dynamic Range (HDR 146dB)
	Wide Dynamic Nange (TDN 1400D)
HD-Auflösung bis 2 Megapixel, 60fps	Varifokal-Objektiv mit 3-9mm Brennweite
Motorbetriebenes Schwenken, Neigen, Rollen und Zoomen (ETRE) autes Mikrofon, abschaltbar	
Intelligent Video Analytics (IVA)	2 SDXC/SDHC-microSD-Kartensteckplätze, bis zu 2 TB
Starlight Technolgie für hohe Lichtempfindlichkeit	Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP5X, IP5X
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR 146dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	117 - 37°
Brennweite	3 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039141132
Hersteller-Nummer	F.01U.396.935
Serie	Bosch Flexidome IP 8000i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221594	NDA-8000-CBL	Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i,
221600	NDA-8000-PIP	Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome
221603	NDA-8000-SP	Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i

Fortsetzung Zubehör

221604	NDA-8000-TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i
234170	NDA-8001-IP	IP54-Schutz für Bosch Kameras, 3 Stück
218640	NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
209165	SFP-2	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
209166	SFP-3	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform
140387	VG4-SFPSCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

