

Bosch NDV-8502-RX

Artikelnummer: 234162



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
4,4-10mm, IVA IK10, Innen, PoE, PTRZ

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

HD-Auflösung bis 2 Megapixel, 60fps

Motorbetriebenes Schwenken, Neigen, Rollen und Zoomen (PTRZ)

Intelligent Video Analytics (IVA)

Starlight X Technologie für extrem hohe Lichtempfindlichkeit

Wide Dynamic Range (HDR X 144dB)

Varifokal-Objektiv mit 3-9mm Brennweite

Integriertes Mikrofon, abschaltbar

2 SDXC/SDHC-microSD-Kartensteckplätze, bis zu 2 TB

Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Bosch NDV-8502-RX

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP5X, IP5X
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR X 144dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0061 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	110 - 48°
Brennweite	4,4 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.393.108
Serie	Bosch Flexidome IP 8000i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221594	Bosch NDA-8000-CBL	Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i,
221600	Bosch NDA-8000-PIP	Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome

Bosch NDV-8502-RX

Fortsetzung Zubehör

221603	Bosch NDA-8000-SP	Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221604	Bosch NDA-8000-TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i
234170	Bosch NDA-8001-IP	IP54-Schutz für Bosch Kameras, 3 Stück
218640	Bosch NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	Bosch NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	Bosch NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	Bosch NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	Bosch NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	Bosch NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	Bosch NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	Bosch NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
218109	Bosch NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215906	Bosch SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	Bosch SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
140387	Bosch VG4-SFPCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes
209165	ComNet SFP-2	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform
209166	ComNet SFP-3	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Bosch NDV-8502-RX

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

