

# Bosch NBE-5703-AL

Artikelnummer: 238809  
EAN: 4060039130846



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,  
2592x1944@30fps 3,2-10,5mm, IR, IP66/67, IVA

## Hauptmerkmale

5 MP für detailreiche Bilder

starlight Kameratechnologie mit hervorragender Leistung bei geringem Lichtgehalt IR-Strahler mit bis zu 60m Sichtweite

IVA Pro Building inklusive

Großer Dynamikbereich

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10

# Bosch NBE-5703-AL

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Kamera</b>	
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,06lx bei F1.6
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2592x1944
<b>Funktionen</b>	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	1
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	29 - 96°
Brennweite	3,2 - 10,5 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4060039130846
Hersteller-Nummer	F.01U.393.998
Serie	Bosch DINION 5100i

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236864	Bosch MVC-IVA-PER	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro
236865	Bosch MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro
234181	Bosch NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218642	Bosch NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

# Bosch NBE-5703-AL

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

