# **NDI-3702-AL**

Artikelnummer: 239147 EAN: 4060039159847





Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 3,3-10mm IR, innen

#### Hauptmerkmale

Auflösung bis zu 2MP	Integriertes SEcure Element mit TPM für höchste Sicherheit
inkl. IVA Pro Building	eingebauter IR Strahler mit einer Reichweite von 30m

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

# **NDI-3702-AL**

#### Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	106 - 31,2°
Brennweite	3,3 - 10,2 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039159847
Hersteller-Nummer	F.01U.406.607
Serie	Bosch FLEXIDOME indoor 3100i

#### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240796	NDA-3083-BH	Lackierbare Abdeckung für FLEXIDOME 3100i innen, schwarz. 4 Stück
240797	NDA-3083-LWMT	Wandhalterung, L-Form für FLEXIDOME 3100i, 5100i innen
240798	NDA-3083-PIP	Hängeadapter für FLEXIDOME 3100i
242348	NDA-3083-PLEN	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 3100i
240595	NDA-3083-SMB	SMB mit 4S und Kabelkanalunterst. 137mm
240800	NDA-3083-TBLV	Ersatzkuppel für FLEXIDOME 3100i getönt, innen
240801	NDA-MCBNC-01M	Anschlusskabel für IP-Kameras mit analogem Videoausgang 0,1m

### **NDI-3702-AL**

#### Fortsetzung Zubehör

218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
232717	NDA-U-PMTS	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

