

Bosch NDI-3702-A

Artikelnummer: 240812
EAN: 4060039159854



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps,
3,3-10mm innen

Hauptmerkmale

Auflösung 1920x1080
inkl. IVA Pro Building

Integriertes Secure Element mit TPM für höchste Sicherheit

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|--|
| Heizung | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |

Bosch NDI-3702-A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|------------------------------|
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 106 - 31,2° |
| Brennweite | 3,3 - 10,2 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4060039159854 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.406.608 |
| Serie | Bosch FLEXIDOME indoor 3100i |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------|---|
| 240796 | Bosch NDA-3083-BH | Lackierbare Abdeckung für FLEXIDOME 3100i innen, schwarz. 4 Stück |
| 240797 | Bosch NDA-3083-LWMT | Wandhalterung, L-Form für FLEXIDOME 3100i, 5100i innen |
| 240798 | Bosch NDA-3083-PIP | Hängeadapter für FLEXIDOME 3100i |
| 242348 | Bosch NDA-3083-PLEN | Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 3100i |
| 240595 | Bosch NDA-3083-SMB | SMB mit 4S und Kabelkanalunterst. 137mm |
| 240800 | Bosch NDA-3083-TBLV | Ersatzkuppel für FLEXIDOME 3100i getönt, innen |
| 240801 | Bosch NDA-MCBNC-01M | Anschlusskabel für IP-Kameras mit analogem Videoausgang 0,1m |

Bosch NDI-3702-A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|------------------|---|
| 218537 | Bosch NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| 218110 | Bosch NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| 218111 | Bosch NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| 232717 | Bosch NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| 218538 | Bosch NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| 218109 | Bosch NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

