

Bosch NDP-5533-Z30L

Artikelnummer: 243153
EAN: 4060039192004



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@60fps,
30x,6,6-198mm hängend, PoE+, IK10, IP66, IR

Hauptmerkmale

sehr detaillierte Bilder bei hohen Geschwindigkeiten	HDR X-Technologie
Starlight-Technologie	Kombination aus 320 m (1050 ft) IR (850 nm) + Weißlicht-LEDs
Ultra-HDSensor für ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen	Regen- und Schneescheibenwischer

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 133dB
Zertifizierungen	IK10

Bosch NDP-5533-Z30L

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor (optisch)	30
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0101 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Audiunterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	240 °/sec
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	2,1 - 58,5°
Brennweite	6,6 - 198 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039192004
Hersteller-Nummer	F.01U.421.007
Serie	Bosch Autodome IP starlight 5100i IR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218535	Bosch NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218640	Bosch NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	Bosch NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	Bosch NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	Bosch NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß

Bosch NDP-5533-Z30L

Fortsetzung Zubehör

218538	Bosch NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	Bosch NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	Bosch NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	Bosch NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
219813	Bosch NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
213917	Bosch SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	Bosch SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	Bosch SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	Bosch SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
200537	Bosch UPA-2450-50	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen
140387	Bosch VG4-SFPCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

